1. Premiers paramétrages du SNS Stormshield

1.1. Configuration de base

Vous devez effectuer la première configuration de base du pare-feu Stormshield :

1. **Renommer** le pare-feu (exemple MUTLAB303 si votre VLAN utilisateur est 303).
2. Assurez-vous que la **stratégie de complexité des mots de passe** préconisée par l'ANSSI est effective pour le compte administrateur.
3. Assurez-vous que l'**horodatage** des évènements est bien correct. Pour cela la date et l'heure doivent correspondre au fuseau horaire Europe/Paris et doivent être synchronisées sur les serveurs NTP de la société Stormshield.
4. Configurer les interfaces réseaux du pare-feu afin que cela corresponde à ce que vous avez défini précédemment dans votre schéma réseau logique :
    1. interface **OUT** vers le réseau de sortie
    2. interface **IN** vers votre VLAN utilisateur
    3. interface **DMZ1** vers le VLAN serveur
    4. interface **DMZ2** vers le réseau Wifi
5. Dans le menu **Filtrage et NAT**, appliquer temporairement la politique de filtrage **Pass All** afin d'éviter des blocages ou erreurs liés à cette dernière.
6. Procéder à la **sauvegarde** de votre configuration ; le fichier de sauvegarde devra être mis dans votre espace équipe d'AP.

Aidez-vous des fiches suivantes :

- Fiche 1 – Initialiser un Pare-feu SNS
- Fiche 2 - Prise en main d'un pare-feu SNS
- Fiche 4 - Configuration du réseau

1.2. Analyse du routage

1. **Déterminer quelle adresse IP** présente sur le réseau doit servir de passerelle au pare-feu en cours de configuration pour aller sur Internet.
2. Rédiger la **table de routage de votre pare-feu SNS Stormshield**.

Nom réseau	Destination	Masque	Passerelle	Interface	Type de route (C ou S)
Sortie					
Serveurs					
Utilisateurs					
Wifi BTS SIO					
Toutes les autre routes					

Type de route :

- C : directement connectée
- S : statique

1. Configurez le pare-feu :
    1. en **créant** un objet réseau pour la passerelle par défaut afin que cette adresse IP soit représentée dans l'interface d'administration.
    2. et en **Utilisant** cet objet afin de pouvoir implémenter la table de routage sur votre pare-feu.

1.3. Configuration de la translation d'adresse

Vous devez configurer une règle de NAT dynamique NAPT (traduction d'adresse réseau et de port) sur l'interface OUT de votre pare-feu Stormshield pour que les machines des réseaux internes (Network_internals) puissent accéder au réseau externe (Firewall-Out) de sortie et ensuite à Internet.

Donnez la signification des objets réseaux existants et nouveaux que vous avez utiisés :

Nom de l'objet	Signification
Network_Internals	Réseaux internes à l'agence).
Firewall_Out	(Interface externe du pare-feu).
Internet	(Tous les réseaux hormis les réseaux internes).
FW-Siege-WAN	(Passerelle pour la route par défaut correspondant au firewall du siège).

1.3.1. Retour

- Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/activite2premiersparametres?rev=1665344638

Last update: **2022/10/09 19:43**